

**FDV: 1401584**


**Produkt:** Sikkerhetsbr PV 4P32A grå IP65  
**EI-nummer:** 1401584  
**GTIN:** 8429760247173  
**Fabrikat:** Famatel  
**ETIM-klasse:** EC002571  
**Blokknummer:** 140601  
**Leverandørens varegruppe:** 1410 - Brytere Etc

**Teknisk beskrivelse**

Sikkerhetsbryter påvegg 4Pol 20A IP65 Grå. Knock out hull M25(20) x2 og 1xM20 på topp og bunn av bryter. NB IKKE MULIG Å BENYTTE 2 stk M25 samtidig på en side av bryter. Kan leveres med hjelpekontakt for signalisering av posisjon AV/PÅ Låsbar, lås følger ikke med i bryter. SAFETY SWITCH skilt påmontert. Tilkobling: 1,5-10mm<sup>2</sup> CU

**Mål**

**Dybde (mm)** 130.0  
**Bredde (mm)** 103.0  
**Høyde/diameter (mm)** 95.0  
**Vekt (g)** 310.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Tvangsåpning                            | Nei         |
| For sikkerhetsfunksjoner                | Ja          |
| Tverrkoblingsovervåking mulig           | Ja          |
| Med statusindikering                    | Ja          |
| Type vekselkontakter                    | Andre       |
| Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V | 32 Ampere   |
| Antall NO-kontakter                     | 4           |
| Antall NC-kontakter                     | 0           |
| Antall vekselkontakter                  | 0           |
| Antall ekstra trykknapper               | 0           |
| Type strømtilkobling                    | Skrukobling |
| Beskyttelsesklasse IP                   | IP65        |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

**Målskisse**