

## FDV: 1204141

**Produkt:** PISK AL-CU 25/50mm<sup>2</sup> 35cm SORT  
**El-nummer:** 1204141  
**GTIN:** 7071799003827  
**Fabrikat:** FTG GmbH  
**ETIM-klasse:** EC001062  
**Blokknummer:** 100404  
**Leverandørens varegruppe:** 1210 - Klemmer



### Teknisk beskrivelse

Klemmeskrue knekker ved riktig moment. 12-13Nm  
 Skrue knekker med riktig moment ca. 12-13Nm  
 50mm<sup>2</sup> kabel behøver ikke å avmantles ved tilkobling.  
 25mm<sup>2</sup> kabel skal IKKE avmantles ved tilkobling.  
 Når kabel avmantles anbefales det å benytte kontaktfett ved tilkobling

### Mål

**Dybde (mm)** 39.0  
**Bredde (mm)** 50.0  
**Høyde/diameter (mm)** 22.0  
**Vekt (g)** 104.0

### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

### Spesifikasjoner

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE         | 25 - 50 Square millimetre |
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM         | 25 - 50 Kvadratmillimeter |
| Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE | 16 - 16 Kvadratmillimeter |
| Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM | 16 - 16 Kvadratmillimeter |
| Materiale hovedleder                        | Aluminium/kobber          |
| Materiale avgreningsleder                   | Kobber                    |
| Klemme isolert                              | Ja                        |
| Klemmekanalåpning hovedleder                | Åpen en side              |
| Klemmekanalåpning avgreningsleder           | Lukket                    |
| Overflatebeskyttelse                        | Fortinnet                 |
| Forbindelsestype                            | Bryteboltforbindelse IPC  |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

## Målskisse

