

**FDV: 1606147**

<b>Produkt:</b>	<b>Hi 2 Hjelpekontakt FIB/FIC 4</b>
<b>EI-nummer:</b>	1606147
<b>GTIN:</b>	7071799007443
<b>Fabrikat:</b>	Doepke Schaltgeräte GmbH
<b>ETIM-klasse:</b>	EC001286
<b>Blokknummer:</b>	220305
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	1610 - Tilbehør

**Teknisk beskrivelse**

Hi 2 Hjelpekontakt med 1 vekselkontakt NO/NC for FIB4/FIC4 jordfeilbryterautomater med blå hendel. Monteres på venstre side av automaten og har modulbredde 0,5mod. Beskyttelsesgrad IP20 (installert IP40).

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	74.0
<b>Bredde (mm)</b>	9.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	92.0
<b>Vekt (g)</b>	50.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Apparatmontering	Kombi jordfeil-/automatsikring
Funksjon	Hjelpebryter/feilsignalbryter
Bredde i antall modulmellomrom	1
Antall NO-kontakter	0
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	1
Antall feilsignalbrytere	1
Nominell brytestrøm	6 Ampère
Merkespenning	230 Volt
Spenningstype	AC/DC
Med autotest for feilstrøm	Nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet)	5
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet)	40 Ampère

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering.

### Målskisse

