

FDV: 1624204

Produkt:	DRCBO2 JFB/AUT B20/0,03/2-A
EI-nummer:	1624204
GTIN:	4014712280885
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000905
Blokknummer:	220505
Leverandørens varegruppe:	1616 - Jfb/Aut 2Mod



Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomatserie Type A i B-C karakteristikk med standard I₂ verdier (1,45) samt H(AK) spesialversjon med lavere I₂ verdier beregnet for boliginstallasjon (I₂ verdi 1,3). Montasje på DIN-skinne i fordelingsskap; Utførelse: Modulær; Merkestrøm: 6-10-13-15-16-20-25/32-40A (6kA) Merkespenning: 230V; Bryteevne: 10 kA; Utløserkarakteristikk: B/C ifølge EN 60 898; Type: A Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A; Antall moduler: 2; Antall poler: 2; vern i 2 faser; Følsomhet: 30 mA; Vindu viser feilårsak; Tilkobling kabel: 25 mm²; IP 20. Automat må testes jevnlig (test hver 6 mnd). Brukerinformasjon følger med hver jordfeilautomat.

Mål

Dybde (mm)	74.0
Bredde (mm)	35.0
Høyde/diameter (mm)	80.0
Vekt (g)	197.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Polttall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkespenning	230 Volt
Nominell isolasjonsspenning U _i	250 Volt
Merkespenningstyrke U _{imp}	4 kilovolt
Merkestrøm	20 Ampère
Nominell feilstrøm	0 Ampère
Lekkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009	10 Kilo-Ampère
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2	10 Kilo-Ampère
Nominell kortslutningskapasitet I _{cn} iflg. EN 61009-1	10 Kilo-Ampère
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet	0 Kilo-Ampère
Spenningsstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	B
Medkoblen nullleder	Nei
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius

Bredde i antall modull mellomrom	2
Innbyggingsdybde	68 Millimeter
Innfelt montasje	Nei
Beskyttelse mot feilutløsning	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering.

Målskisse

