

**FDV: 1606257**

**Produkt:** Tytan DSE D02-40A sikringsett  
**El-nummer:** 1606257  
**GTIN:** 4014712201880  
**Fabrikat:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC001642  
**Blokknummer:** 220102  
**Leverandørens varegruppe:** 1614 - Smeltesikringer og skillebrytere

**Teknisk beskrivelse**

Tytan DSE D02-40A Sikringssett 3pol gl/gG- karakteristikk beregnet for sikringsholder Tytan d0 II sikringslastbryter. Driftsspenning 50-400V AC eller 50V-250V DC. Godkjent for ikke-sakkyndig betjening iht.: NEK EN60269-3. Standarder EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947-3.

gl/gG-karakteristikken er godkjent som overstrømsvern både for kortslutnings- og overlast beskyttelse eller som kombinert KV/OV. Boksen leveres med 3stk sikrings-holdere med sikringer. Boksen er beregnet for montering på DIN skinne for oppbevaring av eventuelle reserve sikringer. Denne serien sikrings-holdere leveres med sikringer som har LED indikator som blinker hvis sikringen er defekt.

**Spesifikasjoner**

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| DIN-størrelse  | D02                                        |
| Merkestrøm     | 40 Ampère                                  |
| Merkespenning  | 400 Volt                                   |
| Fargekode      | Grønn                                      |
| Driftskategori | gG (cable protection/equipment protection) |

**Mål**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Dybde (mm)          | 74.0  |
| Bredde (mm)         | 54.0  |
| Høyde/diameter (mm) | 45.0  |
| Vekt (g)            | 136.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering.                                                   |

#### Målskisse

