

FDV: 1624220

Produkt:	DRCBO2 JFB/AUT B10/0,03/2-A H
EI-nummer:	1624220
GTIN:	4014712282209
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000905
Blokknummer:	220505
Leverandørens varegruppe:	1616 - Jfb/Aut 2Mod



Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat i serien DRCBO2 2polet 10 Amp B-karr. 30mA i 2modul DIN utførelse. H(AK) spesialversjon med lavere I2 verdier beregnet for boliginstallasjon (I2 verdi 1,3), og med A klasse jordfeilbeskyttelse. Gult flagg vises i front av bryter ved uløst jordfeil. Trykknapp i front av bryter for funksjonstesting, må utførers jevnlig (hver 6mnd.) 10kA bryteevne ihht EN61009-1. Automaten kan monteres/demonteres fra DIN skinne uten frakobling av faseskinne.

Mål

Dybde (mm)	74.0
Bredde (mm)	35.0
Høyde/diameter (mm)	80.0
Vekt (g)	197.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkespenning	230 Volt
Nominell isolasjonsspenning Ui	250 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	5 kilovolt
Merkestrøm	10 Ampère
Nominell feilstrøm	0 Ampère
Lekkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009	10 Kilo-Ampère
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2	10 Kilo-Ampère
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1	10 Kilo-Ampère
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet	0 Kilo-Ampère
Spenningsstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	B
Medkoblen nullleder	Nei
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius

Bredde i antall modullmellomrom	2
Innbyggingsdybde	68 Millimeter
Innfelt montasje	Nei
Beskyttelse mot feilutløsning	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering.

Målskisse

