

FDV: 1615312

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Produkt: | DLS 6I AUT. 13A - B 3P |
| EI-nummer: | 1615312 |
| GTIN: | 4014712170339 |
| Fabrikat: | Doepke Schaltgeräte GmbH |
| ETIM-klasse: | EC000042 |
| Blokknummer: | 220301 |
| Leverandørens varegruppe: | 1611 - Elementautomater |

**Teknisk beskrivelse**

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

Mål

| | |
|----------------------------|-------|
| Dybde (mm) | 75.0 |
| Bredde (mm) | 55.0 |
| Høyde/diameter (mm) | 87.0 |
| Vekt (g) | 358.0 |

Bærekraft

| | |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS: | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

Spesifikasjoner

| | |
|---|----------------|
| Innbyggingsdybde | 69 Millimeter |
| Utløsningskarakteristikk | B |
| Poltall (totalt) | 3 |
| Antall beskyttede poler | 3 |
| Merkestrøm | 13 Ampère |
| Merkespenning | 400 Volt |
| Nominell isolasjonsspenning U_i | 2 Volt |
| Merkespenningstyrke U_{imp} | 4 kilovolt |
| Nominell bryteevne I_{cn} iflg. EN 60898 bei 230 V | 10 Kilo-Ampère |
| Spenningstype | AC/DC |
| Nominell bryteevne I_{cn} iflg. EN 60898 bei 400 V | 10 Kilo-Ampère |
| Nominell bryteevne I_{cu} iflg. IEC 60947-2 ved 230 V | 0 Kilo-Ampère |
| Nominell bryteevne I_{cu} iflg. IEC 60947-2 ved 400 V | 0 Kilo-Ampère |
| Frekvensområde | 17 - 60 Hertz |
| Energibegrensningsklasse | 3 |
| Medkoblende nulleleder | Nei |
| Overspenningskategori | 3 |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tilleggsinnretning mulig | Ja |
| Bredde i antall modull mellomrom | 3 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
| Omgivelsestemperatur | -25 - 55 Grad |

| | |
|--|--------------------------|
| under drift | Celsius |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 2 - 25 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt enrådet | 1 - 25 Kvadratmillimeter |

| | |
|--|---|
| Rengjøring og rengjøringsmetode | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| Vedlikehold, intervall | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader. |
| Behandlingsmåte for avfall | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering |

Målskisse

