

MONTASJEVEILEDNING FOR Inntaksboks vegg 160A Nh00 IP2XC

El.nr 1700051 (374x147x106mm HxBxD)

Inntaksboksen leveres med:

1stk. Nh00 160A skillebryter 3pol

1sett Tilkoblingsklemme 10-95mm² for Al/CU (2,5Nm)

1sett Tilkoblingsklemme 10-70mm² CU (3Nm)

1sett (6stk) bolt M8 for mulig tilkobling med kabelsko.

1stk Skilt «Kortslutningsvern KUN SAKKYNDIG BETJENING

1stk Skilt 230V

1stk beskyttelsesdeksel for sakkyndig betjening



Anvendelsesområde:

Beregnet for innendørs montasje på vegg med IP2XC beskyttelse produsert i lakkert stål (RAL9001)

Montasje:

Boksen monteres direkte på vegg med skruer i ferdig utstansede hull 4stk M5 hull (hjørne)

Det finnes 4 prehullede svekninger i bunn av boks for porselentrakt. Aktuelle plassering av trakt og aktuelle svekking må fjernes før montering.

Det er også 1x M40 og 1xM50 svekking i topp og bunn av boks for kabelutgang.

Boksens frontlokk har også mulighet for plombering (øverst på deksel)

Bolt for jording M6 med mutter innvendig i boks (høyre side nede)

HUSK RIKTIG TILTREKNINGSMOMENT (printet på klemmene) 2,5/3Nm

Skruer for montering av boks og trakt medfølger ikke.

