

FDV: 1584820

Produkt: Light 100 Multi, LED, opal, A4
EI-nummer: 1584820
GTIN: 7090008559115
Fabrikat: UAB Stansefabrikken
ETIM-klasse: EC000301
Blokknummer: 330512
Leverandørens varegruppe: 1515 - Power stolpe


Teknisk beskrivelse

Light 100 Armatur i syrefast stål med plexiglass polykarbonat i opal utførelse. For montering direkte på Multi søyle. IP44. Multi: 145x245 - høyde 210mm. Totalhøyde 1210mm

Armaturene kan også ettermonteres på eksisterende søyler.

For ytterligere informasjon vennligst be om egen brosjyre: Powersøylen eller på www.stansefabrikken.no

Mål

Dybde (mm)	240.0
Bredde (mm)	260.0
Høyde/diameter (mm)	150.0
Vekt (g)	2240.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Type lysarmatur	Podestlampe
Med Fotplate	Nei
Med lyssensor	Nei
Med bevegelsessensor	Nei
Lampetype	LED ikke utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	4
Lampholder (Fatning)	Andre
Kapslingsmateriale	Edelstål
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Kapslingsfarge	Edelstål
Avdekkingens materiale	Plast, opalfarget
Spenningsstype	AC
Merkespenning fra/til	100 - 240 Volt
LED nominell strøm ved konstant strøm	0 - 350 Milli-Ampère
Driftsutstyr	Ikke påkrevd
Driver inkludert	Ja
Lysfordeler	Andre
Energieffektivitetsklasse for A++, A+, A (LED) innebygde lamper	
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C	0 Time
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4

Isoleringsklasse	II
Egnet for lampeeffekt	8 - 8 Watt
Maks systemeffekt	8 Watt
Effektiv lysstrøm	1248 Lumen
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	5000 - 5000 Kelvin
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad	0
Bredde	245 Millimetre
Høyde/dybde	210 Millimeter
Lengde	145 Millimeter
Type kabling	Avslutning
Antall poler	2
Ledertversnitt	2 Square millimetre
Tilkoblingstype	Stikklemme

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering