

**FDV: 1750002**

<b>Produkt:</b>	<b>Flexiskapet 3 rad og måler</b>
<b>EI-nummer:</b>	1750002
<b>GTIN:</b>	7090008551249
<b>Fabrikkat:</b>	Stansfabrikken Products
<b>ETIM-klasse:</b>	EC002277
<b>Blokknummer:</b>	230402
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	1736 - Flexi skap


**Teknisk beskrivelse**

Bolig Sikringsskap med 3 rader (3x24 / 2x10 mod) og målerplass. Testet og godkjent av VDE i.h.t Tavlenormen EN60439 for 3x63 A, 400V, 50Hz

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	211.0
<b>Bredde (mm)</b>	550.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	945.0
<b>Vekt (g)</b>	21200.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Antall poler	0
Medkoblenulleleder	Nei
Merkestrøm	63 Ampere
Merkespenning	400 Volt
Antall grupper	0
Kapslingsmateriale	Stål
Beskyttelsesklasse IP	IP30
Høyde	945 Millimetre
Bredde	550 Millimeter
Dybde	211 Millimeter
Utvidelsesmulighet	Nei
Posisjon på skinesystem	Universal
Med gjennomsiktig deksel	Nei

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til metall-avfall for resirkulering

**Målskisse**
**Stansfabrikken Products AS**

[info@stansfabrikken.no](mailto:info@stansfabrikken.no)  
[www.stansfabrikken.no/elektro/](http://www.stansfabrikken.no/elektro/)

Borgeskogen 8

3160 Borgeskogen  
 Tlf. 458 65 940

Foretaksnummer: 878 646 762

