

**FDV: 1584106**


**Produkt:** Multi vegg 4s 4x16A kbv Titan  
**El-nummer:** 1584106  
**GTIN:** 7090008559542  
**Fabrikat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC002288  
**Blokknummer:** 239901  
**Leverandørens varegruppe:** 1515 - Power stolpe

### Teknisk beskrivelse

Base & Multi veggboкс

#### Bruksområde

Base / Multi veggboкс er velegnet for all innendørs og utendørs bruk der man har behov for et låsbart strømuttak med øvrige komponenter som automatsikringer, jordfeilautomater, ur, kwh-måler osv. integrert i boksen.

Robust utførelse, til bilvarme etc. Benyttes f.eks på parkeringsplasser, garasjer, på husveggen eller på hytta.

#### Utførelse

Låsbar veggboкс i stål, lakkert sort, grå eller brun. Andre farger på bestilling. Lås i rustfritt stål med 2 nøkler R118 pr. uttak. IP44. Kan låses også med kabel tilkoblet.

#### Montering

Monteres på vegg, alternativt på stolpe med stolpefeste.

For ytterligere informasjon vennligst be om egen brosjyre: Stansefabrikken Products AS Powersøylen

#### Mål

**Dybde (mm)** 122.0  
**Bredde (mm)** 209.0  
**Høyde/diameter (mm)** 310.0  
**Vekt (g)** 3000.0

### Spesifikasjoner

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Monteringsmetode                            | Påvegg                                                  |
| Antall faser                                | 3                                                       |
| Beskyttelse                                 | Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/auto matsikring |
| Totalt antall grupper                       | 4                                                       |
| Antall direkte grupper                      | 4                                                       |
| Antall lysgrupper                           | 0                                                       |
| Antall jordfeilautomater                    | 4                                                       |
| Antall jordfeilbrytere 30mA                 | 0                                                       |
| Antall jordfeilbrytere 300mA                | 0                                                       |
| Antall poler i hovedbryteren                | 3                                                       |
| Hovedbryter - merkestrøm                    | 16 Ampere                                               |
| Komfyrtilkobling                            | Uten                                                    |
| Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe | Nei                                                     |
| Med stikkontakt                             | Ja                                                      |
| Med ringetransformator                      | Nei                                                     |
| Overspenningsvern                           | Nei                                                     |
| Kapslingsmateriale                          | Stål                                                    |
| Beskyttelsesklasse IP                       | IP44                                                    |
| Høyde                                       | 310 Millimetre                                          |
| Bredde                                      | 209 Millimeter                                          |
| Dybde                                       | 122 Millimetre                                          |
| Innbyggingsdybde                            |                                                         |

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
I samsvar med REACH: Ja

Utvidelsesmulighet      Nei  
Med gjennomsliktig deksel      Nei  
Låsbar      Ja

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall                                                                                                                                                                                       |