

**FDV: 1584139**


**Produkt:** Multisøyle 4x216 4x16AKbvKWhTi  
**El-nummer:** 1584139  
**GTIN:** 7090008559450  
**Fabrikat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC002288  
**Blokknummer:** 239801  
**Leverandørens varegruppe:** 1515 - Power stolpe

### Teknisk beskrivelse

Base & Multi strømsøyle

#### Bruksområde

Base / Multi søyle er velegnet for bruk der man har behov for et låsbart strømuttak med øvrige komponenter som: automatsikringer, jordfeilautomater, ur, kwh-måler osv. integrert i søylen. Robust utførelse til EL-bil, bilvarme etc. Feks på parkeringsplasser, campingplasser, marinaer, gravlunder osv.

#### Utførelse

Uttak og komponenter under låsbare lokk. Lokket kan låses også med ledninger koblet til. Lakkert sort, grå eller brun alternativt i børstet syrefast utførelse. Andre farger på bestilling. Lås i rustfritt stål med 2 nøkler R118 pr. uttak.

#### Montering

Monteres på fundament for nedgraving eller fundament for boltefeste.

For ytterligere informasjon vennligst be om egen brosjyre: Stansefabrikken Products AS Powersøylen

### Mål

**Dybde (mm)** 122.0  
**Bredde (mm)** 209.0  
**Høyde/diameter (mm)** 1000.0

### Spesifikasjoner

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Monteringsmetode                            | Andre                                                   |
| Antall faser                                | 3                                                       |
| Beskyttelse                                 | Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/auto matsikring |
| Totalt antall grupper                       | 4                                                       |
| Antall direkte grupper                      | 4                                                       |
| Antall lysgrupper                           | 0                                                       |
| Antall jordfeilautomater                    | 4                                                       |
| Antall jordfeilbrytere 30mA                 | 0                                                       |
| Antall jordfeilbrytere 300mA                | 0                                                       |
| Antall poler i hovedbryteren                | 3                                                       |
| Hovedbryter - merkestrøm                    | 16 Ampere                                               |
| Komfyrtilkobling                            | Uten                                                    |
| Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe | Nei                                                     |
| Med stikkontakt                             | Ja                                                      |
| Med ringetransformator                      | Nei                                                     |
| Overspenningsvern                           | Nei                                                     |
| Kapslingsmateriale                          | Stål                                                    |
| Beskyttelsesklasse IP                       | IP44                                                    |
| Høyde                                       | 1000 Millimetre                                         |
| Bredde                                      | 209 Millimeter                                          |
| Dybde                                       | 122 Millimetre                                          |
| Innbyggingsdybde                            |                                                         |

|                      |         |                          |     |
|----------------------|---------|--------------------------|-----|
| <b>Vekt (g)</b>      | 12750.0 | Utvidelsesmulighet       | Nei |
|                      |         | Med gjennomsiktig deksel | Nei |
| <b>Bærekraft</b>     |         | Låsbar                   | Ja  |
| I samsvar med RoHS:  | Ja      |                          |     |
| I samsvar med REACH: | Ja      |                          |     |

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                                                                                              |