

FDV: 1401562

Produkt: RH080 Lastbryter 80A 3P
EI-nummer: 1401562
GTIN: 4014712215092
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000216
Blokknummer: 440701
Leverandørens varegruppe: 1410 - Brytere Etc


Teknisk beskrivelse

Lastbryter RH080 80A 3Pol

Mål

Dybde (mm) 82.0
Bredde (mm) 54.0
Høyde/diameter (mm) 74.0
Vekt (g) 310.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Utførelse som hovedbryter	Nei
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter	Nei
Utførelse som sikkerhetsbryter	Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning	Nei
Utført som vendebryter	Nei
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC	415 Volt
Nominell driftsspenning	240 - 415 Volt
Nominell kontinuerlig strøm Iu	80 Ampère
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V	0 Ampère
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V	80 Ampère
Nominell effekt ved AC-3, 400V	0 Kilowatt
Nominell korttids-strømfasthet Icw	13 Kilo-Ampère
Bryterkapasitet ved 400V	39 Kilowatt
Betinget nominell kortslutningstrøm Iq	13 Kilo-Ampère
Antall poler	3
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter som	0

veksler	
Motordrift som opsjon	Nei
Integrert motordrift	Nei
Spenningsutløser valgbar	Nei
Apparatkonstruksjon	Komplett utstyr i kapslingen
Egnet for gulvmontering	Nei
Egnet for frontmontering 4-hulls	Nei
Egnet for frontmontering senter	Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler	Ja
Egnet for midlertidig montasje	Nei
Farge på kontrollelement	Svart
Utførelse av betjeningselement	Vippearm
Låsbar	Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Verneklasse (IP) forside	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	1

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering