

**FDV: 1204154**


**Produkt:** Hovedjordklemme 7x2.5.16q  
**EI-nummer:** 1204154  
**GTIN:** 4018841602006  
**Fabrikat:** FTG GmbH  
**ETIM-klasse:** EC001470  
**Blokknummer:** 239801  
**Leverandørens varegruppe:** 1210 - Klemmer

**Teknisk beskrivelse**

Hovedjordklemme med deksel 7x2,5 16mm<sup>2</sup>  
 Tilkobling: 14 x Skruklemmer 1,5 til 16mm<sup>2</sup>.  
 1 x Hovedjordkabel 10mm i diameter.  
 1 x Feste for jordbånd 30 x 3,5mm  
 I henhold til VDE 0606 § 7 og § 8

**Mål**

**Dybde (mm)** 182.0  
**Bredde (mm)** 52.0  
**Høyde/diameter (mm)** 41.0  
**Vekt (g)** 225.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja  
  
 SVHC navn: Lead  
 EC nummer: 231-100-4  
 CAS nummer: 7439-92-1

**Spesifikasjoner**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Konstruksjonstype                                     | Påmontering, fast   |
| Modell / utførelse                                    | Med hette           |
| Eksplasjonstestet utførelse                           | Nei                 |
| Høyde                                                 | 41 Millimetre       |
| Bredde                                                | 185 Millimeter      |
| Lengde                                                | 52 Millimeter       |
| Totalt antall tilkoblinger rund leder                 | 9                   |
| Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm                 | 9                   |
| Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm                | 2                   |
| Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm              | 1                   |
| Antall tilkoblinger flat leder 30 mm                  | 1                   |
| Antall tilkoblinger leder til 25 mm <sup>2</sup> fast | 7                   |
| Materiale i kontaktskinne                             | Messing             |
| Kontaktskinnens overflate                             | Ubehandlet          |
| Materiale i klemme                                    | Messing             |
| Klemmens overflate                                    | Galvanisk fortinnet |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |