

FDV: 1750039

Produkt: Lampe m/schuko og bryter magn.
El-nummer: 1750039
GTIN: 8431044482965
Fabrikat: IDE Division Electrica
ETIM-klasse: EC000109
Blokknummer: 330207
Leverandørens varegruppe: 1711 - Modulskap/Tilbehør


Teknisk beskrivelse

Lampe m/schuko og bryter magnetisk

Mål

Dybde (mm) 40.0
Bredde (mm) 345.0
Høyde/diameter (mm) 91.0
Vekt (g) 470.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Lampetype	Andre
Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	1
Lampeholder (Fatning)	G23
Materiale	Plast
Kapslingsfarge	Grå
Spenningsstype	AC
Merkespenning fra/til	230 - 230 Volt
Nominell strøm	
Driftsutstyr	KVG/VVG kompensert
Driver inkludert	Nei
Dimming 0-10 V	Nei
Dimming 1-10 V	Nei
Dimming DALI	Nei
Dimming DMX	Nei
Dimming DSI	Nei
Dimming med integrert potensiometer	Nei
Dimming LineSwitch	Nei
Dimming leverandørspesifikk	Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
Dimming faseavsnitt	Nei

Dimming fasepåsnitt	Nei
Dimming programmerbar	Nei
Dimming RF	Nei
Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
Dimming Touch and Dim	Nei
Dimming ZigBee	Nei
Dimming trykknapp	Nei
Uten dimmefunksjon	Ja
Lysfordeler	Uten
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C	10000 Time
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	Uten
Brannvernklasse "D"	Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"	Nei
Egnet for nødlys	Nei
Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Med bryter	Ja
Med bevegelsessensor	Nei
Egnet for lampeeffekt	11 - 11 Watt
Maks systemeffekt	75 Watt
Effektiv lysstrøm	900 Lumen
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	840 - 840 Kelvin
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad	1
Bredde	345 Millimeter
Høyde/dybde	91 Millimeter
Lengde	40 Millimeter
Diameter	0 Millimeter
Type kabling	Avslutning
Antall poler	2
Ledertversnitt	3
	Kvadratmillimeter
Tilkoblingstype	Skruklemme
Pluggbar elektrisk tilkobling	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

