

## FDV: 1401503

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                  | <b>Data micro2+ dig.ur 2 kanal</b> |
| <b>EI-nummer:</b>                | 1401503                            |
| <b>GTIN:</b>                     | 4014712151055                      |
| <b>Fabrikat:</b>                 | Doepke Schaltgeräte GmbH           |
| <b>ETIM-klasse:</b>              | EC002305                           |
| <b>Blokknummer:</b>              | 141002                             |
| <b>Leverandørens varegruppe:</b> | 1410 - Brytere Etc                 |



### Teknisk beskrivelse

Data Micro + er en tidsbryter laget for å styre enhver elektrisk installasjon. Inkluderer pulsprogrammering fra 1 til 59 sekunder og opp til 32 blokkhukommelse områder. Automatisk vinter- sommer tid justering.

Batteribackup 4 år.

Laster

- Glødelamper 3000W
- Lavvoltage halogen 1000VA
- Halogen 2500W
- Lysstofflamper kompenserte 1200W
- Lysstofflamper kompenserte 150uF 1200W

### Mål

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 95.0  |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 35.0  |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 65.0  |
| <b>Vekt (g)</b>            | 147.0 |

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Monteringsmetode                | DIN-skinne     |
| Antall kanaler                  | 2              |
| Matespenningsområde             | 230 - 230 Volt |
| Type matespenning               | AC             |
| Frekvens matespenning           | 45 - 60 Hertz  |
| Gangreserve i timer             | 35000          |
| Gangreserve i år                | 4              |
| Gangnøyaktighet per dag         | 1 Sekund       |
| Tekstveiledning i displayet     | Ja             |
| Ekstern programmering           | Nei            |
| Inkludert minnekort             | Nei            |
| 60 min. program                 | Nei            |
| 24 timers program               | Ja             |
| Ukesprogram                     | Ja             |
| Årsprogram                      | Nei            |
| Ferieprogram                    | Ja             |
| Impulsprogram                   | Ja             |
| Syklusprogram                   | Nei            |
| Astro-program                   | Nei            |
| Tilfeldig program               | Nei            |
| Driftstimeteller                | Nei            |
| Nettsynkronisering              | Nei            |
| Kvartsstyrt                     | Ja             |
| Radiostyrt                      | Nei            |
| Radiostyrt (DCF77)              | Nei            |
| GPS (Global Positioning System) | Nei            |

| Kontaktutførelse                              | Vekselkontakt (NO/NC) |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Antall kontakter                              | 2                     |
| Korteste omkoblingstid kanal 1                | 60 Sekund             |
| Korteste omkoblingstid kanal 2                | 60 Sekund             |
| Antall minneplasser                           | 64                    |
| Automatisk sommer-/vintertid omkobling        | Ja                    |
| Manuell drift                                 | Ja                    |
| Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB) | Nei                   |
| Oppkobling forvalg                            | Nei                   |
| Nominell brytestrøm ved 250 V AC              | 16 Ampère             |
| Potensialfri brytekontakt                     | Ja                    |
| Beskyttelsesklasse IP                         | IP20                  |
| Bredde i antall modulumrom                    | 2                     |
| Bredde                                        | 32 Millimeter         |
| Høyde                                         | 90 Millimeter         |
| Dybde                                         | 66 Millimeter         |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

## Målskisse

