

MONTASJEVEILEDNING FOR Inntaksboks vegg 160A 3P Nh00 IP66

El.nr 1700079

Inntaksboksen leveres med:

1stk. Nh00 160A skillebryter 3pol.

2sett. Tilkoblingsklemmer 10-95mm² for Al/Cu

1 sett. Utvendige festebraketter (a 4stk)

1stk. M32 Pakknippel polyamid m/mutter

3stk. M16 Pakknippel polyamid m/mutter

1stk. M32 blindenippel polyamid m/mutter

0,5m 10mm kortslutningsstrømpe sort.

1stk Skilt «Kortslutningsvern KUN SAKKYNDIG BETJENING

1stk. Skilt 230V



Anvendelsesområde:

Beregnet for utendørs montasje på vegg med beskyttelse IP66 produsert i rustfritt stål 304L

lakkert med RAL7032

Montasje:

Boksen monteres på vegg med vedlagte festebraketter som monteres ihht. vedlagte anvisning.

Boksen kan også monteres med skruer påmontert gummiskive til utstansede hull innvendig i boksen.

Dette følger ikke med i boksens standard tilbehør.

Monter medfølgende pakknipler i de utstansede hullene på undersiden og oversiden av boksen.

På boksens høyre side er det bolt M6 med mutter for jordleder. (kabelsko medfølger ikke)

Tilkobling av 3POL Nh160A bryter. Se egen montasjeveiledning som er vedlagt:

Tilkoble inngående og utgående kabler til bryter Nh00 med vedlagte tilkoblingsklemmer.

Inngående ledere beskyttes med vedlagte strømpe 10mm før tilkobling.

Klemmene er godkjent for Al/Cu ledere 10/95mm² (tiltrekningsmoment 2,5Nm)

Det medfølger også M8 bolter (6stk) hvis det ønskes å benytte kabelskotilkobling.