

FDV: 1401559


Produkt: DHS4 125A 4P Lastbryter 4M
EI-nummer: 1401559
GTIN: 4014712111530
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000216
Blokknummer: 440701
Leverandørens varegruppe: 1410 - Brytere Etc

Teknisk beskrivelse

Lastbryter DHS4 125A 4Pol 4 modul med skru rammeklemme for tilkobling av kobberleder fra 1,5-50mm². Mulighet å benytte fordelingskinne for tilkobling av flere DIN produkter sammen. Standard EN60947-3 EN60068-2-30. For fullstendige data se produktets datablad. IP20 (installert IP40)

Mål

Dybde (mm) 85.0
Bredde (mm) 72.0
Høyde/diameter (mm) 75.0
Vekt (g) 338.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja
 SVHC-stoffer >0,1% av vekt
 SVHC navn: Potassium
 EC nummer: nonafluorobutane-1-
 CAS nummer: sulphonate
 249-616-3
 29420-49-3

Spesifikasjoner

Utførelse som hovedbryter Ja
 Utførelse som vedlikehold-/servicebryter Ja
 Utførelse som sikkerhetsbryter Ja
 Utførelse som nødsstopp-innretning Nei
 Utført som vendebryter Nei
 Antall brytere 1
 Maks nominell driftsspenning Ue ved AC 440 Volt
 Nominell driftsspenning 230 - 440 Volt
 Nominell kontinuerlig strøm Iu 125 Ampère
 Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V 80 Ampère
 Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V 125 Ampère
 Nominell effekt ved AC-3, 400V 0 Kilowatt
 Nominell korttidsstrømfasthet Icw 10 Kilo-Ampère
 Bryterkapasitet ved 400V 59 Kilowatt
 Betinget nominell kortslutningstrøm Iq 10 Kilo-Ampère
 Antall poler 4
 Antall hjelpekontakter normalt lukket 0
 Antall hjelpekontakter 0

normalt åpne	
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Motordrift som opsjon	Nei
Integrert motordrift	Nei
Spenningsutløser valgbar	Nei
Apparatkonstruksjon	Komplett utstyr i kapslingen
Egnet for gulvmontering	Nei
Egnet for frontmontering 4-hulls	Nei
Egnet for frontmontering senter	Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler	Ja
Egnet for midlertidig montasje	Nei
Farge på kontrollelement	Andre
Utførelse av betjeningsselement	Vippearm
Låsbar	Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Verneklasse (IP) forside	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	1

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

