

FDV: 1401517

Produkt:	Astrour DTSW1
EI-nummer:	1401517
GTIN:	4014712221420
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC002305
Blokknummer:	141002
Leverandørens varegruppe:	1410 - Brytere Etc

**Teknisk beskrivelse****Beskrivelse**

Astropur er en tidsbryter designet for å styre belysning basert på soloppgang og solnedgangstider. Inkluderer et program som automatisk justeres daglig, slår lyset på (solnedgang) og av (soloppgang), uten vedlikehold. Den reduserte størrelsen på tidsbryteren, bare to moduler, gjør den egnet til installasjoner i kontrollpaneler med begrenset plass. En innretningen inneholder to selvstendige kretser som kan programmeres for astronomiske eller faste tider.

Mål

Dybde (mm)	65.0
Bredde (mm)	35.0
Høyde/diameter (mm)	88.0
Vekt (g)	175.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	DIN-skinne
Antall kanaler	2
Matespenningsområde	230 - 230 Volt
Type matespenning	AC
Frekvens matespenning	50 - 60 Hertz
Gangreserve i timer	87600
Gangreserve i år	10
Gangnøyaktighet per dag	1 Second
Tekstveiledning i displayet	Ja
Ekstern programmering	Nei
Inkludert minnekort	Nei
60 min. program	Ja
24 timers program	Ja
Ukesprogram	Ja
Årsprogram	Nei
Ferieprogram	Ja
Impulsprogram	Nei
Syklusprogram	Nei
Astro-program	Nei
Tilfeldig program	Nei
Driftstimeteller	Nei
Nettsynkronisering	Nei
Kvartsstyrt	Ja
Radiostyrt	Nei
Radiostyrt (DCF77)	Nei
GPS (Global Positioning System)	Nei

Korteste omkoblingstid kanal 1	1 Minute
Korteste omkoblingstid kanal 2	1 Minutt
Antall minneplasser	40
Automatisk sommer-/vintertid omkobling	Nei
Manuell drift	Ja
Ekstern trykknappinngang	Nei
Oppkobling forvalg	Nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC	16 Ampere
Potensialfri brytekontakt	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	2
Bredde	35 Millimetre
Høyde	88 Millimeter
Dybde	65 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall

Målskisse

