

**FDV: 1724348**

<b>Produkt:</b>	<b>Atl+ m/6 målerfelt 72 moduler</b>
<b>EI-nummer:</b>	1724348
<b>GTIN:</b>	7071799005654
<b>Fabrikat:</b>	IDE
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000058
<b>Blokknummer:</b>	230502
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	1717 - Gulvskap stål


**Teknisk beskrivelse**

Ferdig konfigurerte skap med plass for opptil 6 kwh. målere spesielt godt egnet som etasjefordelere i boligblokker eller andre typer anlegg som feks. næringsbygg eller andre utleie enheter, hvor det er behov for flere kwh. målerfelt i fordelingen.

Skapene er godkjent for opptil 630Amp.

Skapene leveres ferdig med jordskinne, DIN skinner og avdekninger klar for montering av komponenter.

Leveres også med 2stk tette flenser for topp og bunn av skapet, men det kan bestilles separat flens for FL21 utganger, eller flens for utsparrede hull, dekket med tape for installasjonsrør.

Tett dør med 3-punkt låse og dobbel vingelås. Leveres med 1 stk. nøkkel.

Dimensjon HxBxD 2110x730x250mm IP55 IK10 RAL9003

Standard: EN62208 EN61439-1. Godkjent for 630Amp.

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	250.0
<b>Bredde (mm)</b>	730.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	2110.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Monteringsmetode	Gulvinstallasjon
Type avdekning	Dør
Utførelse deksel	Med utsparring
Type dør	Enkelt
Med lås	Ja
Nominell strøm (In)	630 Ampère
Høyde	2110 Millimeter
Bredde	730 Millimeter
Dybde	250 Millimeter
Platetykkelse I skap	1 Millimeter
Platetykkelse I dør/deksel	1 Millimeter
Farge	Hvit
RAL-nummer	9003
Antall moduler	260
Antall rader	11
Antall åpninger for flensplater	2
Utvidelsesmulighet	Ja
Antall kabellinnganger	2
Kapslingsmateriale	Stål
Overflatebeskyttelse	Pulverlakkert
Beskyttelsesklasse IP	IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA)	5
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	I
Slagfasthet	IK10
Funksjonssikkerhet	Uten

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Metall avfall

### Målskisse

