

FDV: 1701734


Produkt: SL132P poly.bakkeskap m/mont.pl.
El-nummer: 1701734
GTIN: 4015153171435
Fabrikat: ABN GmbH
ETIM-klasse: EC000058
Blokknummer: 230601
Leverandørens varegruppe: 1712 - Inntak Polyester

Teknisk beskrivelse

Polyester skap IP43 RAL7035, med to dører, beregnet for utendørs montering. 180° dør åpning.
 (HxBxD) 1355x1110x315mm. Leveres med montasjeplate i PVC (BxBxD) 988x1245x6mm

Skapet inngår i en serie skaper med 4 forskjellige bredder og 3 høyder. Skapet kan installeres som kabelfordelingsskap, modulska, provisorisk fordelingsskap med mulighet for tilkobling av gummikabler. Skapserien leveres uten sokkel som må bestilles separat. Det finnes 5 forskjellige sokkel typer. (SX007/SX032/SX016/SX013/SX010/SX022F)

2 typer nedgravnings sokler (høy og lav), sokkel for montering på betongunderlag, veggfundament og festival sokkel som benyttes når man ønsker utganger for skjøteledninger og dør lukket. Tre punkts låsesystem med nøkkel (2stk). Mulighet for to låser øm ønskelig.

For å redusere mulig kondens innvendig i skapet anbefales det å benytte fuktabsorberende masse i nedgravningssokkel. anbefalt mellom 200-300mm. (se egen tabell) Sokkelmasse leveres i 25l plastsekker.

Mål

Dybde (mm) 315.0
Bredde (mm) 1110.0
Høyde/diameter (mm) 1355.0
Vekt (g) 65750.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Nedgravingssoke l
Type avdekning	Dør
Utførelse deksel	Uten
Type dør	Dobbelt
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Ja
Nominell strøm (In)	630 Ampère
Høyde	1355 Millimeter
Bredde	1110 Millimeter
Dybde	315 Millimeter
Innvendig dybde	233 Millimeter
Platetykkelse i skap	3 Millimeter
Platetykkelse i dør/deksel	3 Millimeter
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall rader	8
Utvidelsesmulighet	Nei
Antall kabellinnganger	4
Kapslingsmateriale	Plast
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Med monteringsplate	Ja
Egnet for utendørsbruk	Ja
Egnet for lynvern	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	II

Funksjonssikkerhet Uten
Cover with overpressure Nei
release

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

SL132, SL132P

