

**FDV: 1606103**


**Produkt:** Samleskinne Tytan/OSP 3P  
**EI-nummer:** 1606103  
**GTIN:** 7071799006279  
**Fabrikat:** FTG GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000215  
**Blokknummer:** 101003  
**Leverandørens varegruppe:** 1621 - Samleskinner

**Teknisk beskrivelse**

Spesialtilpasset fase-skinne for Tytan II D0-63-3polet sikringsskillebryter sammen med 3polet overspenningsvern type DS40 fra CITELE. Benyttes i tilknytnings skaper (TKS) med tverrsnitt 10mm<sup>2</sup>.

**Mål**

**Dybde (mm)** 37.5  
**Bredde (mm)** 134.0  
**Høyde/diameter (mm)** 23.0  
**Vekt (g)** 75.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Antall faser                        | 3                 |
| Antall poler                        | 6                 |
| Egnet for antall enheter            | 2                 |
| Fordelingsmåling                    | 18 Millimeter     |
| Tverrsnitt                          | 10                |
|                                     | Kvadratmillimeter |
| Lengde                              | 134 Millimeter    |
| Bredde i antall modullmellomrom     | 18                |
| Nominell kontinuerlig strøm         | 63 Ampère         |
| lu                                  |                   |
| Type strømtilkobling                | Andre             |
| Isolert                             | Ja                |
| Type merkespenning                  | 230 kilovolt      |
| Maks nominell driftsspenning Ue     | 480 Volt          |
| Egnet for enheter med N-leder       | Nei               |
| Egnet for enheter med hjelpekontakt | Nei               |
| Farge                               | Grå               |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering.                                                   |

## Målskisse

