

**FDV: 1604800**

<b>Produkt:</b>	<b>DFS2 JFB.63A 2P 30mA TYPE A</b>
<b>EI-nummer:</b>	1604800
<b>GTIN:</b>	4014712069381
<b>Fabrikat:</b>	Doepke Schaltgeräte GmbH
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000003
<b>Blokknummer:</b>	220501
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	1612 - Jordfeilbrytere


**Teknisk beskrivelse**

DFS2 JFB.63A 2P 30mA TYPE A

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	85.0
<b>Bredde (mm)</b>	35.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	77.0
<b>Vekt (g)</b>	245.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Antall poler	2
Merkespenning	230 Volt
Merkestrøm	63 Ampère
Nominell feilstrøm	30 Ampère
Nominell isolasjonsspenning $U_i$	400 Volt
Merkespenningstyrke $U_{imp}$	4 kilovolt
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Selektiv beskyttelse	Nei
Korttidforsinket type	Nei
Kortslutningsfasthet ( $I_{cw}$ )	10 Kilo-Ampère
Støtstrømskapasitet	0 Kilo-Ampère
Med forriglingsmekanisme	Nei
Frekvens	50 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	2
Innbyggingsdybde	69 Millimeter
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

### Målskisse

