

FDV: 1615030

Produkt: FIC4 JFB/AUT 40A C 4P 30mA 5M
EI-nummer: 1615030
GTIN: 4014712266421
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000905
Blokknummer: 220503
Leverandørens varegruppe: 1613 - Jfb/Aut 4Pol



Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat i serien FIC 40Amp med 5 modul DIN-bredde (3+N) med A type beskyttelse i størrelsen 30mA utløserkarateristikk og 6kA ihht EN61009-1 (2-1) VDE0664-20). Serien leveres i C karr. Tilkoblingsklemmer med maks 35mm² tverrsnitt, kan også benytte 2 ledere av samme tverrsnitt under samme klemme (max 35mm²). Blått flagg vises ved utløst på jordfeil. Funksjonstestknapp i front av bryter. Ved benyttelse i 3fas IT anlegg laskes mellom fase L3 og N for at testknapp skal fungere.

Mål

Dybde (mm) 90.0
Bredde (mm) 87.0
Høyde/diameter (mm) 75.0
Vekt (g) 605.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	3
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonsspenning Ui	440 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Merkestrøm	40 Ampère
Nominell feilstrøm	0 Ampère
Lekkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009	6 Kilo-Ampère
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2	6 Kilo-Ampère
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1	6 Kilo-Ampère
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet	0 Kilo-Ampère
Spenningsstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	C
Medkoblen nullleder	Ja
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius

Bredde i antall modullomrom	5
Innbyggingsdybde	68 Millimeter
Beskyttelse mot feilutløsning	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

