

**FDV: 1669611**

**Produkt:** FIC2 JFB/AUT 10A C 2P 30mA 2M  
**EI-nummer:** 1669611  
**GTIN:** 4014712209220  
**Fabrikat:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000905  
**Blokknummer:** 220505  
**Leverandørens varegruppe:** 1616 - Jfb/Aut 2Mod


**Teknisk beskrivelse**

Norm EN61009-1-2; Montasje på DIN-skinne i fordelingsskap;  
 Utførelse: Modulær; Merkestrøm: 6, 10, 13, 16, 20A;  
 Merkespenning: 230V AC; Bryteevne: 10 kA; Utløserkarakteristikk:  
 C ifølge EN 60 898; Type: A Pulsstrømssensitiv og  
 støtstrømssikker til 250A; Antall moduler: 2; Antall poler: 2; vern i 2  
 faser; Følsomhet: 30 mA; Vindu viser feilårsak; Tilkobling kabel: 25  
 mm<sup>2</sup>; IP 2x

**Mål**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Dybde (mm)          | 84.0  |
| Bredde (mm)         | 35.0  |
| Høyde/diameter (mm) | 75.0  |
| Vekt (g)            | 215.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Poltall (totalt)                                     | 2                     |
| Antall beskyttede poler                              | 2                     |
| Merkespenning                                        | 230 Volt              |
| Nominell isolasjonsspenning Ui                       | 440 Volt              |
| Merkespenningstyrke Uimp                             | 4 kilovolt            |
| Merkestrøm                                           | 10 Ampère             |
| Nominell feilstrøm                                   | 0 Ampère              |
| Lekkasjestrømtype                                    | A                     |
| Energibegrensningsklasse                             | 3                     |
| Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009               | 10 Kilo-Ampère        |
| Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2            | 10 Kilo-Ampère        |
| Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1 | 10 Kilo-Ampère        |
| Utkoblingskarakteristikk                             | Ikke forsinket        |
| Støtstrømskapasitet                                  | 0 Kilo-Ampère         |
| Spenningsstype                                       | AC                    |
| Frekvens                                             | 50 Hz                 |
| Utløsningskarakteristikk                             | C                     |
| Medkoblen nullleder                                  | Nei                   |
| Med forriglingsmekanisme                             | Nei                   |
| Overspenningskategori                                | 3                     |
| Forurensningsgrad                                    | 2                     |
| Omgivelsestemperatur under drift                     | -25 - 40 Grad Celsius |

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Bredde i antall modullomrom                | 2                        |
| Innbyggingsdybde                           | 68 Millimeter            |
| Beskyttelse mot feilutløsning              | Nei                      |
| Beskyttelsesklasse IP                      | IP20                     |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet   | 1 - 35 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 1 - 25 Kvadratmillimeter |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |