

## NEBB skap F

**NEBBSKAP type F er et meget fleksibelt montasje- og sikringskap.**

Skapet kan leveres i to utførelser: Tomt skap med sideskinner for anvendelse med S2 sikringsskinner, ASD deksler og eventuelt målerbrett.

Eller skap med montasjeramme komplett med sikringsskinner og dobbelt målerfelt - denne løsningen oppfyller kravet IP2XC.

Montasjeramme type MR-F - festet med én skrue - kan lett taes ut slik at forhåndsmontasje kan gjøres raskt og sikkert.

Skapet er IP30 utvendig, og med montasjeramme IP2XC innvendig.

Døren kan enkelt skifte hengslingsside.

Skapet har til forskjell fra de andre Nebb skapene, utenpåliggende dør.

El nr.	Beskrivelse	Type	Moduler	B x H x D
17 161 71	F skap tomt	F200/550		550 x 770 x 200
17 169 13	F skap m/ramme	F 200/550 + MR-F	2 x 24 / 3 x 4	550 x 770 x 200
17 169 03	Montasjeramme	MR-F	2 x 24 / 3 x 4	
17 402 27	Fordelingsramme			

\*Mål på målerfelt: 375 x 400 (L x H)

mål i mm

For tilbehør se side 19 og 20.

- I henhold til Tavlenormen for 3x63A IT / 230/50 Hz
- Flexibelt
- Kan brukes med S2 skinner
- DIN skinne i bakvegg
- Fordelingsrammer for underfordeling
- Montasjeramme for boliginst.

**Skapene leveres med:**

- Montasjeinstruks.
- Jordingsskinne KLB 24.
- Selvklebende kursfortegnelse.
- Dørlås med vrider.
- Braketter for feste av måler brett.
- Sideskinner for feste av DIN skinner.
- Blindplater for avdekking.
- Utslagsåpninger for kabel i topp/bunn: 17x16mm, 3x20mm, 1x25mm, 1x32mm, 2x40/50mm.

**Teknisk spesifikasjon:**

Skapet er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.

Standard farge er RAL9010 (polarhvit).

Dørlåsen i døren har "meiselspor", vrider kan ettermonteres.

Låsen kan enkelt byttes til nøkkellås.

Dør kan skifte hengslingsside med et enkelt fingerrep.