

FDV: 1701731

Produkt: Målerskap pol. SL162 + 36mod.
El-nummer: 1701731
GTIN: 4015153343191
Fabrikat: ABN GmbH
ETIM-klasse: EC000058
Blokknummer: 230603
Leverandørens varegruppe: 1712 - Inntak Polyester


Teknisk beskrivelse

Polyesterskap Serie 162 med vippedør, IP44, beregnet for nedgravning av sokkel. Skapet har målerfelt og 3 rader a12 moduler for DIN produkter. Farge RAL7035 Mål 1595x320x225 (HxBxD)

Dør med 8mm trekantnøkkel som standard. Det anbefales å benytte sokkelmasse i bunn av skapet for å hindre/ begrense muligheten for kondens i skapet. Leveres som tilleggsprodukt. Leveres i sekk a 25liter (1700091) Bredden på skapet avgjør hvor mange sekker som trengs (se eget datablad) Er det stor jordfuktighet og mye avgitt effekt på elektriske komponenter kan det også benyttes varmeelement i skapet.

Mål

Dybde (mm)	225.0
Bredde (mm)	320.0
Høyde/diameter (mm)	1595.0
Vekt (g)	16500.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Nedgravings sokkel
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Enkelt
Med lås	Ja
Nominell strøm (In)	400 Ampere
Høyde	1595 Millimeter
Bredde	320 Millimeter
Dybde	225 Millimeter
Innvendig dybde	200 Millimeter
Platetykkelse I skap	3 Millimeter
Platetykkelse I dør/deksel	3 Millimeter
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	36
Antall rader	3
Bredde i antall modulmellomrom	12
Antall åpninger for flensplater	1
Utvidelsesmulighet	Ja
Antall kabellinnganger	36
Kapslingsmateriale	Kunststoff
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
For utendørs bruk	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP44

Isoleringsklasse	II
Slagfasthet	IK10
Funksjonssikkerhet	Uten

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

