

FDV: 1604832


Produkt: DHi 11/DFS2/4 Hjelpekontakt
EI-nummer: 1604832
GTIN: 4014712198388
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC001286
Blokknummer: 220305
Leverandørens varegruppe: 1610 - Tilbehør

Teknisk beskrivelse

DHi 11/DFS2/4 Hjelpekontakt for jordfeilbryterserien DFS 2 og DFS4 samt bryterserien DHS2 og DHS4. Hjelpekontakten har 1NC og 1veksel kontakt som monteres på venstre side av bryter. Benyttes for signalisering av posisjon til bryter.

Mål

Dybde (mm) 75.0
Bredde (mm) 9.0
Høyde/diameter (mm) 85.0
Vekt (g) 35.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

SVHC navn: Potassium
 EC nummer: nonafluorobutane-1-
 CAS nummer: sulphonate
 249-616-3
 29420-49-3

Spesifikasjoner

Apparatmontering	Jordfeilbryter
Funksjon	Hjelpebryter/ feilsignalbryter
Bredde i antall modulmellomrom	1
Antall NC-kontakter	1
Antall vekselkontakter	1
Type WLAN-kontroller	1
Nominell brytestrøm	6 Ampère
Merkespenning	230 Volt
Spenningsstype	AC/DC
Med autotest for feilstrøm	Nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet)	4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet)	125 Ampère

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

