

FDV: 1606273

Produkt: DFS2 JFB.16A 2P 30mA TYPE A
EI-nummer: 1606273
GTIN: 4014712069268
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000003
Blokknummer: 220501
Leverandørens varegruppe: 1612 - Jordfeilbrytere



Teknisk beskrivelse

Jordfeilbryter, DFS2, 16A, 2pol, 30mA, type A

Mål

Dybde (mm) 75.0
Bredde (mm) 36.0
Høyde/diameter (mm) 85.0
Vekt (g) 241.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Antall poler	2
Merkespenning	230 Volt
Merkestrøm	16 Ampère
Nominell feilstrøm	300 Ampere
Nominell isolasjonspenning	400 Volt
Ui	
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Selektiv beskyttelse	Nei
Kortidsforsinket type	Nei
Kortslutningsfasthet (Icw)	10 kiloampere
Støtstrømskapasitet	0 Kilo-Ampère
Med forriglingsmekanisme	Nei
Frekvens	50 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	2
Innbyggingsdybde	69 Millimetre
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 50 Square millimetre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

