

FDV: 1401503

Produkt:	Data micro2+ dig.ur 2 kanal
EI-nummer:	1401503
GTIN:	4014712151055
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC002305
Blokknummer:	141002
Leverandørens varegruppe:	1410 - Brytere Etc



Teknisk beskrivelse

Data Micro + er en tidsbryter laget for å styre enhver elektrisk installasjon. Inkluderer pulsprogrammering fra 1 til 59 sekunder og opp til 32 blokkhukommelse områder. Automatisk vinter- sommer tid justering.

Batteribackup 4 år.

Laster

- Glødelamper 3000W
- Lavvoltage halogen 1000VA
- Halogen 2500W
- Lysstofflamper kompenserte 1200W
- Lysstofflamper kompenserte 150uF 1200W

Mål

Dybde (mm)	95.0
Bredde (mm)	35.0
Høyde/diameter (mm)	65.0
Vekt (g)	147.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	DIN-skinne
Antall kanaler	2
Matespenningsområde	230 - 230 Volt
Type matespenning	AC
Frekvens matespenning	45 - 60 Hertz
Gangreserve i timer	35000
Gangreserve i år	4
Gangnøyaktighet per dag	1 Sekund
Tekstveiledning i displayet	Ja
Ekstern programmering	Nei
Inkludert minnekort	Nei
60 min. program	Nei
24 timers program	Ja
Ukesprogram	Ja
Årsprogram	Nei
Ferieprogram	Ja
Impulsprogram	Ja
Syklusprogram	Nei
Astro-program	Nei
Tilfeldig program	Nei
Driftstimeteller	Nei
Nettsynkronisering	Nei
Kvartsstyrt	Ja
Radiostyrt	Nei
Radiostyrt (DCF77)	Nei
GPS (Global Positioning System)	Nei

Kontaktutførelse	Vekselkontakt (NO/NC)
Antall kontakter	2
Korteste omkoblingstid kanal 1	1 Minutt
Korteste omkoblingstid kanal 2	1 Minutt
Antall minneplasser	64
Automatisk sommer-/vintertid omkobling	Ja
Manuell drift	Ja
Ekstern trykknappinngang	Nei
Oppkobling forvalg	Nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC	16 Ampère
Potensialfri brytekontakt	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulfellomrom	2
Bredde	32 Millimeter
Høyde	90 Millimeter
Dybde	66 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

