

**FDV: 2500087**

**Produkt:** EL111 Light Kobl.boks IP65/67  
**El-nummer:** 2500087  
**GTIN:** 8431044185002  
**Fabrikat:** IDE Division Electrica  
**ETIM-klasse:** EC002600  
**Blokknummer:** 050404  
**Leverandørens varegruppe:** 2510 - Modulbokser/Tilbehør


**Teknisk beskrivelse**

EL111 light koblingsboks med slette sider. IP65/67

**Mål**

**Dybde (mm)** 68.0  
**Bredde (mm)** 113.0  
**Høyde/diameter (mm)** 113.0  
**Vekt (g)** 126.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Utstyrt med                 | Uten                  |
| Form                        | Kvadratisk            |
| Monteringsmetode            | Vegg-/takmontering    |
| Montering i jord            | Nei                   |
| Montering under vann        | Nei                   |
| Lengde                      | 113 Millimeter        |
| Bredde                      | 113 Millimeter        |
| Dybde                       | 68 Millimeter         |
| Diameter                    | 0 Millimeter          |
| Materiale                   | Plast                 |
| Halogenfri                  | Ja                    |
| Farge                       | Grå                   |
| Beskyttelsesklasse IP       | IP65                  |
| Utførelse deksel            | Blindlokk             |
| Gjennomsiktig deksel        | Nei                   |
| Festing av deksel           | Skrudd                |
| Kan innstøpes               | Nei                   |
| Støpemasse inkludert        | Nei                   |
| Plomberbar                  | Nei                   |
| Korrosjonsbestandig         | Ja                    |
| Driftstemperaturområde      | -25 - 40 Grad Celsius |
| Eksplosjonstestet utførelse | Nei                   |
| For Ex-sone                 | Uten                  |
| For Ex sone - støv          | Uten                  |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

## Målskisse

