

**FDV: 5403167**

**Produkt:** Termostat enkel DIN  
**El-nummer:** 5403167  
**GTIN:** 8431044483252  
**Fabrikat:** IDE Division Electrica  
**ETIM-klasse:** EC000737  
**Blokknummer:** 500801  
**Leverandørens varegruppe:** 5410 - Varmeelementer

**Teknisk beskrivelse**

Termostat enkel DIN. Berøringssikker ovn for bruk i skap og kabinetter med elektriske/elektroniske komponenter. Utformingen av ovnen støtter naturlig konveksjon som resulterer i en høy luft-strøm av varm luft. Overflatetemperaturen på sideoverflatene holdes nede som følge av varmeapparatets design. Varmeelementet er beregnet for permanent drift.  
120-240VAC  
IP20 Dobbelt isolert.

**Mål**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 44.0  |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 33.0  |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 60.0  |
| <b>Vekt (g)</b>            | 300.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Driftspenning ved AC 50 Hz | 120 - 240 Volt |
| Driftspenning ved AC 60 Hz |                |
| Driftspenning ved DC       |                |
| Spenningsstype             | AC             |
| Med ventilator             | Nei            |
| Med romtermostat           | Nei            |
| Bredde                     | 33 Millimeter  |
| Høyde                      | 60 Millimeter  |
| Dybde                      | 44 Millimeter  |
| Beskyttelsesklasse IP      | IP20           |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

#### Målskisse

