

FDV: 3680716

Produkt: Larelboks ST 6A 30mA C 2P ABB
EI-nummer: 3680716
GTIN: 7071799007900
Fabrikkat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC002559
Blokknummer: 330506
Leverandørens varegruppe: 3603 - Larel veilybokser


Teknisk beskrivelse

Modulboks IP65/67 med jordfeilautomat ABB JFA - 2pol - 6A - 30mA - C-Kar. for veily. Passer til stolper med diameter fra 108mm. Leveres ferdig koblet med dobbel isolerte ledere 4x2,5mm² 2x M16 Nippel og KA42 klemme(IP33 2 x 0,75mm² - 4mm² på utgående ledere).

Mål

Dybde (mm) 230.0
Bredde (mm) 55.0
Høyde/diameter (mm) 85.5
Vekt (g) 540.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Type tilbehør/reservedel	Andre
Tilbehør	Ja
Materiale	Plast
Overflatebeskyttelse	Kunststoffbelagt
Antall armer på toppstykke	0
For Mastetoppdiameter	0 Millimeter
Egnet for rørdiameter	108 Millimeter
Bredde	55 Millimeter
Høyde	89 Millimeter
Dybde	230 Millimeter
Vekt	1 Kilogram

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering.