

FDV: 1606129

Produkt:	DHi 12 Hjelpekontakt veksel for DRCBO2
EI-nummer:	1606129
GTIN:	7071799008105
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC001286
Blokknummer:	220305
Leverandørens varegruppe:	1610 - Tilbehør


Teknisk beskrivelse

DHi 12 hjelpekontakt veksel for jordfeilautomat DRCBO2 og lysbuevern DAFDD1 . Hjelpekontakten har 2 vekselkontakter. Monteres på venstre side av bryter og har modulbredde 0,5mod. Benyttes for signalisering av posisjon til bryter. Beskyttelsesgrad IP20 (installert IP40).

Mål

Dybde (mm)	70.0
Bredde (mm)	9.0
Høyde/diameter (mm)	80.0
Vekt (g)	44.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Apparatmontering	Kombi jordfeil-/automatsikring
Funksjon	Hjelpebryter/feilsignalbryter
Bredde i antall modulmellomrom	1
Antall NO-kontakter	0
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	2
Nominell brytestrøm	4 Ampère
Merkespenning	250 Volt
Spenningstype	AC/DC

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering.

Målskisse

